

IMAGO NEXT

QUICK START GUIDE

INSTALLAZIONE

1_ Installare la scatola da incasso a muro, in base al modello di dispositivo (Vedere SCATOLE E DIMENSIONI)

2_ Applicare la cornice in dotazione sopra la scatola a muro

3_ L'alimentazione avviene tramite POE (Power Over Ethernet).

In assenza di uno switch POE, prevedere un POE INJECTOR modello ACCPOE o similare

4_ Collegare la rete al touch IMAGO e fissarlo a parete, utilizzando le viti laterali per vincolarlo alla cornice

CONFIGURAZIONE

Per modificare la schermata principale utilizzare l'icona a forma di matita in alto a destra. I PIN di default sono "9999" per l'Amministratore e "1234" per l'Utente (modificabili).

Per aggiungere una applicazione al menu, premere "+" in alto, selezionare una app tra quelle disponibili, scegliere l'icona ed inserire la descrizione.

Tramite pulsante di configurazione, in alto a sinistra, è possibile accedere alle seguenti impostazioni:

1_ "PIN Amministratore" e "PIN Utente": mostra il PIN attuale e permette di modificarlo;

2_ "Seleziona background": permette di selezionare lo sfondo della pagina principale

3_ "Non visualizzare logo": permette di scegliere se visualizzare o meno il logo di Domotica Labs nella schermata principale

4_ "Impostazioni Android": permette di accedere alle impostazioni del sistema operativo

5_ "Configurazioni rete": configura i parametri di rete LAN, potendo impostare un indirizzamento statico (il dispositivo opera in DHCP di predefinito)

6_ "Aggiornamento Firmware": permette di aggiornare il firmware del dispositivo, se disponibile tramite internet

7_ "Timer spegnimento schermo": permette di configurare un tempo dopo cui spegnere lo schermo se inutilizzato;

8_ "Reboot del dispositivo": riavvia il dispositivo

9_ "Esci dall'App": permette di uscire dall'ambiente menu, e passare all'ambiente grafico del sistema operativo, ad esempio per installare nuove applicazioni.

ATTENZIONE: si sconsiglia di modificare il valore predefinito di luminosità dello schermo (40%), onde evitare il danneggiamento del dispositivo. Si consiglia inoltre di attivare lo spegnimento del display dopo un tempo non superiore ai 60 secondi, per prolungare la vita operativa del pannello.

CONFIGURAZIONE IKON

Per accedere ad IKON da IMAGO, aprire la app "IKON 2" e configurarla come nella figura di esempio sottostante:

Assicurarsi in particolare di:

- 1_ selezionare "Zyk" come rete di casa;
- 2_ inserire l'indirizzo IP di IKON anche nelle impostazioni remote;
- 3_ deselezionare l'HTTPS nelle impostazioni remote.

SCATOLE E DIMENSIONI

	IMAGO 5	IMAGO 8
Ingombro	81x132x14	224x149x16
Scatola	Scatola da incasso 2M (es: BTicino 502E) Scatola tonda d.60 (es: Gewiss 24232) Scatola da incasso 3M (es: BTicino 503E) nello stesso verso di montaggio	Scatola da incasso BTicino 16204

ULTERIORI INFO

Per uso domestico solo in interni. L'apparato richiede alimentazione costante e non va inteso come dispositivo di sicurezza.



CONTATTI

Per problemi o richieste contatta il nostro servizio clienti scrivendo una email all'indirizzo

assistenza@domoticalabs.com

Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito

www.domoticalabs.com

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

